

IP電話機からの各種設定方法

IP電話機から以下の通り発信すると簡単に各種設定ができます。

グループ

ご設定されたいグループに所属しているユーザーの端末から続けてダイヤルし、発信してください。

不在転送	一定の時間内に応答しない場合は、指定された電話番号へ転送されます。		
	設定	* 1 8 1 +グループ内線番号+(※1転送先電話番号) ▶ 発信	【備考】 ※1初めてのご設定、または転送先を変更される場合は、転送先電話番号まで入力後、発信してください。 ・ 端末からは秒数の変更はできません。
解除	* 1 8 0 +グループ内線番号 ▶ 発信		

常時転送	かかってきた電話が指定された電話番号へすぐに転送されます。		
	設定	* 1 7 1 +グループ内線番号+(※1転送先電話番号) ▶ 発信	【備考】 ※1初めてのご設定、または転送先を変更される場合は、転送先電話番号まで入力後、発信してください。
解除	* 1 7 0 +グループ内線番号 ▶ 発信		

営業時間案内	営業時間案内のアナウンスを流すことができます。		
	設定	* 1 1 1 +グループ内線番号 ▶ 発信	
解除	* 1 1 0 +グループ内線番号 ▶ 発信		

グループボイスメール確認方法	グループボイスメールのメッセージを確認できます。(ガイダンスに従って操作してください。)		
		9 0 0 1 ▶ 発信	【備考】 ・ ガイダンス後、グループ内線番号を入力してください。

ユーザー

ご設定されたいユーザーの端末から続けてダイヤルし、発信してください。

不在転送	一定の時間内に応答しない場合は、指定された電話番号へ転送されます。		
	設定	* 1 4 1 +(※1転送先電話番号) ▶ 発信	【備考】 ※1初めてのご設定、または転送先を変更される場合は、転送先電話番号まで入力後、発信してください。 ・ 端末からは秒数の変更はできません。
解除	* 1 4 0 ▶ 発信		

常時転送	かかってきた電話が指定された電話番号へすぐに転送されます。		
	設定	* 1 2 1 +(※1転送先電話番号) ▶ 発信	【備考】 ※1初めてのご設定、または転送先を変更される場合は、転送先電話番号まで入力後、発信してください。
解除	* 1 2 0 ▶ 発信		

ユーザーボイスメール確認方法	ユーザーボイスメールのメッセージを確認できます。(ガイダンスに従って操作してください。)		
		9 0 0 0 ▶ 発信	